

乾電池を充電電池に交換するだけで充電式に早変わり!

# E-フレア/テリニエータ充電器



# 性能・仕様

製 品			
	<p>デリニエータ用 充電電池</p>	<p>E-フレア用 充電電池</p>	<p>専用充電器 10穴/20穴</p>
動作方法	<p>電磁誘導による非接触電力伝送 (内蔵誘導コイルの起電力で充電)</p>		<p>電磁誘導による非接触電力伝送 (内蔵励磁コイルで送電)</p>
寸 法	<p>直径33mm 長さ120.5mm (電極を含んだ場合139mm)</p>		<p>W400mm×D400mm×H85mm(10穴) W600mm×D400mm×H85mm(20穴)</p>
重 量	<p>約0.2kg</p>		<p>約3kg(10穴) / 約7kg(20穴)</p>
充電時間	<p>約10時間</p>		<p>—</p>
電池容量	<p>1900mAh</p>		<p>—</p>
充電容量	<p>LEDにて3段階表示</p>		<p>—</p>
出力電圧	<p>3V±0.3V</p>	<p>4.8V(公称)</p>	<p>—</p>
保護回路	<p>過充電防止、短絡防止</p>		<p>過電流防止、過熱防止</p>
入力電圧	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>AC100V±10% 300VA以下</p>
充 電 装 着 数	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>10台 / 20台</p>

※仕様は予告なく変更することがあります。

総発売元

西日本高速道路エンジニアリング中国株式会社

営業本部 販売事業部 製品販売課

〒733-0037

広島市西区西観音町2-1

TEL(082)532-1436 FAX(082)532-8054

URL <http://www.w-e-chugoku.co.jp>

E-mail [hanbai@w-e-chugoku.co.jp](mailto:hanbai@w-e-chugoku.co.jp)

代理店